

Modelle:	Mediaplayer Net	Mediaplayer1000	Mediaplayer 300	Mediaplayer MSO-HD	Mediaplayer 150 III
Auswahlhilfe – Für welchen Einsatzbereich gedacht?					
Anzeigedauer gesteuerte Inhalte	ja - mit Playlist Software	Nein – nur wenn Bilder in Video gewandelt werden (jpg in mpeg)			1-60 Sek. Einstellung gültig für ALLE Inhalte gleichermaßen
Uhrzeitgesteuerte Inhalte	ja - mit Playlist Software	nein	nein	nein	nein
Datumgesteuerte Inhalte	nein (aber Zeitschiene für 7 Tage ist vorhanden)	nein	nein	nein	nein
Geeignet bei häufig wechselnden Aktualisierungszeiträumen (<1Tag)	ja (über Ethernet)	Nein - nur zu Fuß über CF-Card / USB-Stick	ja (über Ethernet)	ja (über Ethernet) oder zu Fuß über CF-Card / USB-Stick	Nein - nur zu Fuß über diverse Cards / USB-Stick / USB-Anschluß an PC
Interaktiv:	ja über RS232	ja (nur Tasten)	ja (Touchscreen – oder externe Tasten)	Optional: ja (nur Tasten)	nein
Software für Inhalte notwendig = Content Management	ja (im Lieferumfang)	nein - aber beschränkte Möglichkeiten	ja (im Lieferumfang)	ja (im Lieferumfang)	nein - aber beschränkte Möglichkeiten
Sonstiges:	Aktualisierung mehrerer Medienplayer ist gleichzeitig möglich. Vorschau in Playlist verfügbar.	Mit Zusatzmodulen erweiterbar auf größere Anzahl Tasten, Bewegungsmelder, Transponder, kapazitive statt mechanische Tasten etc.	Aktualisierung mehrerer Medienplayer ist gleichzeitig möglich. Vorschau in Playlist verfügbar.	1080i HD Inklusive Software MSO-Plus mit Playlist Funktionalität.	
Detailinformationen:					
Anzeige-/Wiedergabeformate	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, BMP.	MPEG-2 bis zu 9Mb/sec, MPEG-4 bis zu 4Mb/sec, AVI, JPEG	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, MP3	1080i für Media Format Support: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9, DAT, VOB, Divx, Xvid, H.264, JPEG, BMP, PNG	MPEG 1,2 und 4, zeigt auch Standbilder (JPEG), MP3 Audio. Unterstützt NTSC/PAL
Funktionen	Inklusive Media Planner Software mit Playlist Funktionalität und zeitgesteuerte Wiedergabe-planung auf 7 Tage Basis	Menüstruktur frei programmierbar über beliebig viele Ebenen/Layer, Steuerung erfolgt über Dateinamenschlüssel	Mit Software MPO Touch (Media Player Organizer).	Auto repeat und auto start Funktion.	Auto repeat und auto start Funktion. Inklusive Fernbedienung
Output	DVI-I (Dsub15 convertiert möglich), S-Video, Composite, Audio Stereo Phone Jack	S-Video, Composite, Audio Stereo Phone Jack	VGA / S-Video /Composite. Audio Output: Earphone.	DVI-I (auch convertiert in analog VGA (DSub15) möglich) / S-Video /Composite / Audio Output: Stereo Phone Jack.	Composite, D-Sub15, Audio Stereo Phone Jack
Input	Netzwerk: 10/100 Base - T, USB 2.0. Optional: Play Control: RS-232 x 1 sowie mini-PCI für 802.11b/g WLAN	16 digitale Schalteingänge für Taster und Sensoren mit Anschlußklemmen.	USB 2.0, CF-/Smart-Card. Play Control: RS-232 zum Touchmonitor (Nur spezifizierte Touchscreens werden unterstützt!), Anschluß für Tasten.	Netzwerk: 10/100 Base - T, 2x USB 2.0. Play Control: RS-232c x 1 sowie mini-PCI für 802.11b/g WLAN sind optional erhältlich.	USB 2.0 Typ B. Direktverbindung über USB zum PC möglich
Speichermedien	CF Card 512 MB inclusive (bis zu 10GB optional)	CF Flash Card oder USB-Stick	CF / Micro Drive / SD / SM / MS / MMC Card / USB flash drive.	CF Card 1 GB MB inclusive (bis zu 10GB optional).	Alle gängigen Speicherkarten
Abmaße	210 x 35 x 127mm,	185 x 35 x 120 mm	225 x 31 x 102 mm	211 x 36 x 126mm	115 x 20 x 150 mm
Externe Stromversorgung	12V DC / 100-240 VAC	12V DC / 100-240 VAC	12V DC / 100-240 VAC, 5W	12V DC / 100-240 VAC, 5W	12V DC / 100-240 VAC
Lieferumfang	Player, CF-Card, Netzteil, Media Planner Software	Player, Netzteil	Player, Netzteil, Remote Controller, User Manual CD mit Software MPO Touch (Media Player Organizer).	Player, Netzteil, CF-Card, User Manual CD mit Software MSO	Player, Netzteil, Anschlußkabel, Fernbedienung